



INSTRUKCJA OBSŁUGI



ORLLO CAMSET C1+

Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór produktu ORLLO.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej i obsługi urządzenia, jego funkcji i ustawień oraz prawidłowej instalacji.

Należy uważnie przeczytać treść niniejszej instrukcji obsługi przed pierwszym użytkowaniem.

Postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania i korzystania z urządzenia.

Życzymy Państwu zadowolenia z użytkowania urządzenia.

WAŻNE:

1. Kamera działa tylko i wyłącznie z nagrywarką bezprzewodową Wi-Fi Orllo Camset Wi-Fi+.
2. **Przed montażem i podłączeniem kamery oraz okablowania należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo i nie powoduje zakłóceń.**
3. Kamera nie potrzebuje stałego adresu IP oraz tworzenia kont na serwerach DDNS.
4. **Kiedy zapomnisz hasła zresetuj kamerę do ustawień domyślnych. Aby to zrobić, naciśnij przycisk „WPS/Reset” trzykrotnie w ciągu trzech sekund. Kamera wyłączy się, oraz uruchomi ponownie – całość potrwa ok. 20 sekund.**
5. Maksymalna odległość zasięgu WIFI na otwartej przestrzeni to 30 m. W budynku odległość zasięgu będzie mniejsza, zależna od przeszkód, które ograniczają sygnał
6. Używaj oryginalnych zasilaczy do podłączenia kamery.
7. Specyfikacja może ulec zmianie z powodu modernizacji lub uaktualnień. Produkt rzeczywisty może różnić się od produktu pogładowego.
8. Uszkodzenia powstałe z niewłaściwego użytkowania i przechowywania urządzenia nie są objęte bezpłatną naprawą i gwarancją.
9. **RODO zgodnie z przepisami nie dozwolone jest nagrywanie, udostępnianie danych osobowych w tym również wideo bez zgody osoby nagrywanej. Dozwolone jest nagrywanie wyłącznie do celów osobistych.**
10. **Firma ORLLO Electronics nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe używanie sprzętu i nieprzestrzeganie praw osób trzecich.**
11. **Zachowaj etykiety, które znajdują się na kamerach.**

SPIS TREŚCI

Spis treści

SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	4
OPIS TECHNICZNY KAMERY.....	6
KONFIGURACJA KAMERY	7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model		KAMERA C1 +
Procesor		Hislicon
Przetwornik obrazu		1/2.7" CMOS
Ilość pikseli		2.0Mpx
System operacyjny		Linux
Podstawowe parametry obiektywu	Wielkość obiektywu	Stało-ogniskowy 3.6mm
	Jasność obiektywu	F/2.7
	Lux	0.01Lux
	Kąt widzenia	90°
	Zoom	N/D
Parametry wideo	Rozdzielczość wideo	1920x1080@20fps
	Strumień główny	1920x1080@1-15fps(domyślna ilość klatek: 15fps; bit rate:1Mbps)
	Strumień drugi	1280*720@1-15fps (domyślna ilość klatek: 15fps; bit rate: 1Mbps)
	Strumień poboczny	720*480@1-15fps (domyślna ilość klatek: 15fps; bit rate:0.5Mbps)
	Format wideo	AVI
	Kodek wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI
	Format zdjęć	JPEG
	TV System	PAL/NTSC
Funkcje dodatkowe	Tryb nocny	2 diod IR , IR-CUT auto-przełączanie, do 25m
	Wykrywanie ruchu	Na podstawie zmiany pikseli obrazu
	Obsługa kart pamięci	N/D
	System skanowania progresywnego	TAK, Technika zwiększająca jakość obrazu
	Obsługa przeglądarek:	N/D
	Możliwość ustawienia w kamerze tylko i wyłącznie za pomocą nagrywarki ORLLO CAMSET Wi-Fi+:	Auto tryb dzień/noc
		Nasycenie / Jasność / Kontrast / Ostrość, Lustro, Balans bieli, FLK (Kontrola migotania)
		3D NR- funkcja poprawiająca obraz (filtracja szumu)
		Maskowanie obrazu
		Defog Mode- funkcja poprawiająca widoczność w słabych warunkach pogodowych
		BLC,WDR

		Możliwość ustalenia obszaru w którym ma być wykrywany ruch (siatka wykrywania ruchu)
		Wykrywanie ruchu
	Sieć WiFi	Tak, (IEEE802.11b/g/n)
	Antena (zysk)	TAK, 3dbi
Inne	Wsparcie ONVIF	N/D
	Wbudowany mikrofon	N/D
	Wbudowany głośnik	N/D
	Opóźnienie obrazu	0.3s
Klasa szczelności		IP66
Obudowa		Metalowa
Zasilanie		DC12V±10%, 500mA
POE		N/D
Wskaźnik S/N		52 dB
Pobór mocy		>3W
Temperatura pracy		-20 do 60°C wilgotność: 95% max
Waga		650g
Wymiary		157(W) x 70(H) x 66(D)mm

OPIS TECHNICZNY KAMERY



KONFIGURACJA KAMERY

Kamera działa tylko i wyłącznie z rejestratorem CAMSET WiFi+. Urządzenie nie posiada możliwości podłączenia bezpośrednio do routera bądź komputera. Kamera w aplikacji będzie widoczna dopiero po skonfigurowaniu zestawu: rejestrator (podłączony do sieci LAN – router z dostępem do Internetu) + kamera.

Proces dodania kamery do rejestratora/nagrywarki sieciowej za pomocą przycisku WPS:

Zaloguj się do nagrywarki, następnie wybierz kolejno: **[MENU GŁÓWNE] -> [KAMERA] -> [KOD BEZPRZEWODOWY DODAJ]** w czasie wyświetlonym na monitorze (120 s) przytrzymaj przycisk parowania na kamerze ok 20 sekund, po upływie kilku sekund adres IP urządzenia pojawi się na liście, możesz zakończyć proces **[ANULUJ]**.

The screenshot shows a web interface for configuring cameras. At the top, it says 'Urządzenie powiązane' and 'Zajętość pasma: 58/60 Mb'. Below is a table with columns: Kanál (8), Edytuj, Usuń, Konf., Link, IP, Nazwa kamery, Port, Protokół, and Wersja Firmware. The first row is highlighted with an orange box. Below the table, there is a red dialog box with the text 'wskazówki' and 'Urządzenie jest dodawane i zostanie automatycznie anulowane później. 115s'. At the bottom, there is a button labeled 'Anuluj'. In the bottom left corner, there is a small image of a camera with a red circle around the WPS button. Below the image, there is a button labeled 'bezprowadowy D'.

Kanál (8)	Edytuj	Usuń	Konf.	Link	IP	Nazwa kamery	Port	Protokół	Wersja Firmware
1					172.20.18.20		80	Private	FH8852V200W_JXF23_W3T0A0MOC0P0_W_20.1.25.1
2					172.20.18.12		80	Private	FH8852V200W_JXF23_W3T0A0MOC0P0_W_20.1.25.1
3					172.20.18.13		80	Private	FH8852V200W_JXF23_W3T0A0MOC0P0_W_20.1.25.1
4					172.20.18.14		80	Private	FH8852V200W_JXF23_W3T0A0MOC0P0_W_20.1.25.1
5					172.20.18.15		80	Private	FH8852V200W_JXF23_W3T0A0MOC0P0_W_20.1.25.1
6					172.20.18.16		80	Private	FH8852V200W_JXF23_W3T0A0MOC0P0_W_20.1.25.1
7					172.20.18.17		80	Private	FH8852V200W_JXF23_W3T0A0MOC0P0_W_20.1.25.1
8					172.20.18.18		80	Private	FH8852V200W_JXF23_W3T0A0MOC0P0_W_20.1.25.1

Urządzenie jest dodawane i zostanie automatycznie anulowane później. 115s

Anuluj

bezprowadowy D

Dodaj anulne dodawan inuaina aktualizac aktualizacja online Usuń Jtwórz H264 + / H265 + Anuluj

Pełna instrukcja obsługi zestawu ORLLO CAMSET PRO WiFi+:

[Pobierz tutaj](#)

Polityka prywatności w zakresie oprogramowania i aplikacji udostępnianych przez Orllo.

Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika („klientów”) jest podstawową polityką firmy (zwaną dalej „Orllo”). Niniejsza Umowa o Prywatności (zwana dalej „Umową”) ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób Orllo gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia (wyłącznie w przypadku oficjalnego zapytania od władz Państwowych) Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków przed użyciem oprogramowania oraz aplikacji udostępnionych przez Orllo.

Orllo szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich użytkowników usług firmy. Aby zapewnić Ci dokładniejsze i spersonalizowane usługi, Orllo będzie wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Orllo będzie jednak wykorzystywać takie informacje z dużą starannością i ostrożnością. O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, Orllo nie ujawni takich informacji na zewnątrz ani nie udostępni ich osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.

I. Zakres stosowania

- Informacje dotyczące rejestracji, które przekazujesz Orllo po rejestracji lub aktywacji konta, umożliwiają zalogowanie się do aplikacji.
- Informacje z aplikacji są przesyłane na serwer. Ta sytuacja umożliwia dostęp do funkcji kamery i nie wymaga od użytkownika tworzenia kont na serwerach DDNS, przekierowania portów na routerze oraz ustawiania stałego adresu IP dla urządzenia.
- Aplikacja mobilna wymaga zezwolenia na użycie aparatu połączeń, lokalizacji, pamięci, mikrofonu oraz dźwięków. Zezwolenia wymagane są do prawidłowego działania aplikacji oraz dostępu do funkcji, które oferuje produkt działający na aplikacji.

II. Wykorzystanie informacji

- Orllo nie będzie dostarczać, sprzedawać, wynajmować, udostępniać ani wymieniać twoich danych osobowych z żadnymi niepowiązanymi stronami trzecimi.
- Orllo nie zezwoli żadnej osobie trzeciej na zbieranie, edycję, sprzedaż swoich danych osobowych lub przekazywanie ich za darmo w jakikolwiek sposób.

III. Przechowywanie i wymiana informacji

- Informacje i dane o Tobie zebrane przez Orllo będą przechowywane na zabezpieczonym i przystosowanym do tego celu serwerze.

Informacja na temat bezpieczeństwa:

1. Dbłość o urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę i zmniejszy ryzyko uszkodzenia urządzenia.
2. Trzymaj urządzenie z dala od nadmiernej wilgoci i ekstremalnych temperatur.
3. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silnego promieniowania ultrafioletowego przez dłuższy czas.
4. Nie umieszczaj niczego na urządzeniu ani nie upuszczaj przedmiotów na urządzenie.
5. Nie upuszczaj urządzenia ani nie narażaj go na silne wstrząsy.
6. Nie narażaj urządzenia na nagłe i silne zmiany temperatury. Może to spowodować kondensację wilgoci wewnątrz jednostki, która może uszkodzić urządzenie. W przypadku kondensacji wilgoci należy całkowicie wysuszyć urządzenie.
7. Uważaj, aby nie siedzieć na urządzeniu, gdy znajduje się w tylnej kieszeni spodni itp.
8. Nigdy nie czyść urządzenia przy włączonym zasilaniu. Użyj miękkiej, niestrzępiącej się szmatki zwilżonej wodą, aby przetrzeć powierzchnię urządzenia.
9. Nigdy nie próbuj rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Demontaż, modyfikacja lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
10. Nie przechowywać urządzenia, jego części oraz akcesoriów w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów ani materiałów wybuchowych.
11. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
12. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest zdjęta.
13. Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację.

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.
Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję.
2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.
Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m² są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
4. Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.
Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminny, a także na stronie internetowej www.remondis-electro.pl
5. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.
Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie informuje jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

1. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne..
2. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
3. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

